



### Systemspezifische Daten:

- Hintergrundbeleuchtete Tasten
- 10er Tastatur zur Bedienung und Programmierung
- 3 Funktionstasten für Extern-, Internscharf und Meldegruppen sperren
- Schnelles Schärfen (ohne Code) über Funktionstasten möglich
- Einzigartige Türgongfunktion
- Türgong mit separater Taste je Bedienteil einstellbar
- 6 Status-LEDs für Netz, System OK, Brand, Scharf, MG gesperrt und Service erforderlich
- Direkte Zustandsanzeige für bis zu 16 MG möglich
- Einstellbarer Bedienteilton
- Alarmspeicheranzeige des letzten Alarms möglich
- Austrittssummer als Countdown
- Gehtestmodus
- Code für Scharf / Unscharf unter Zwang
- Sabotageüberwacht



### Produktbeschreibung Bedienteil CS5006

LED Bedien- und Anzeigetableau für Zentralen der CSX75 Serie für Bedienung und Programmierung der Zentralen.

Das LED Bedienteil unterstützt alle Module der Comfort Zentralen-serie. Alle CS175 bis CS875 Zentralen können betrieben werden. Es ist ebenso vollständig Kompatibel zu anderen LCD Bedienteilen der Zentralenfamilie und kann ohne weiteres in bestehende Installationen integriert werden.

Es ermöglicht einen leichten und schnellen Zugriff auf Leistungsmerkmale des Sicherheitssystems. Mit seinem 6 Status LED und den 8 Meldegruppen LEDs vermittelt es einen schnellen Überblick über das laufende System.

### Bestell Nr CS5006

### Technische Daten

Maße B H T	102 x 153 x 29mm
Gewicht	170g
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12VDC (Zentralenbus)
Stromaufnahme:	
Normalbetrieb, Summer aus	78mA
Normalbetrieb, Summer an	90mA
Ruhebetrieb	7mA
Alarmzustand	37mA
Betriebstemperatur	0 °C bis +49 °C
Luftfeuchtigkeit	Max. 93% nicht kondensierend