

INT-KSG2R-W

BEDIENTEIL MIT TOUCH-TASTATUR

Das Bedienteil mit Touch-Tastatur INT-KSG2R dient zur Bedienung und Parametrierung der Zentralen der Serie **INTEGRA** und **INTEGRA Plus** sowie der Zentrale **PERFECTA 64 M**.

Es ist ein Gerät für diejenigen, die ein attraktives Design schätzen und gleichzeitig das Alarmsystem und die Elemente der Gebäudeautomation so bedienen wollen, wie es von herkömmlichen Tasten-Bedienteilen her bekannt ist.

- Betrieb mit den Zentralen aus der Produktfamilie **INTEGRA** und **INTEGRA Plus** (INTEGRA Firmware 1.21 oder höher) und der Zentrale **PERFECTA 64 M**
- großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- konfigurierbarer Bildschirmschoner mit der Möglichkeit, Uhr, Datum, Zustände von Systemelementen (Bereichen, Meldelinien, Ausgängen), Temperatur anzuzeigen
- Touch-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
 - 12 Tasten (Übereinstimmung mit dem Telefonstandard) zur Dateneingabe
 - 4 Funktionstasten (INTEGRA: Funktionswahl; PERFECTA 64 M: Scharfschaltung / Unscharfschaltung)
 - 3 Tasten zum Auslösen des Alarms (Brand / Notruf / Überfall)
 - 4 Tasten zur Ausführung von Makrobefehlen
 - Unterstützung von Wischgesten (Navigieren im Menü)
- Steuerung des Systems mithilfe der Makrobefehle, die eine Reihe von unterschiedlichen Funktionen (einschließlich Gebäudeautomationsfunktionen) in der Zentrale aktivieren)
- eingebauter Zutrittskartenleser für MIFARE Karten (unterstützt durch die Zentralen der Serie INTEGRA) – für künftige Anwendungen
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Systemzustands
- eingebauter piezoelektrischer Wandler für akustische Signalisierung
- 2 programmierbare verdrahtete Meldelinien (unterstützt nur durch die Zentralen INTEGRA und INTEGRA Plus):
 - Unterstützung der Melder vom Typ NO und NC sowie der Rollladen- und Erschütterungsmelder
 - Unterstützung der Konfiguration EOL, 2EOL und 3EOL (3EOL im Falle der Zentralen INTEGRA Plus)
 - Parametrierung der Abschlusswiderstandswerte
- möglicher Anschluss an den RS485-Bus (Aktualisierung der Firmware über den Bus)
- Sabotageschutz vor Öffnen des Gehäuses und Trennen von der Unterlage
- erhältlich in Weiß (**INT-KSG2R-W**) und Schwarz (**INT-KSG2R-B**)

