


CODE: **AWO171EMT** v1.0/I
NAME: **DSC-BOX LEER**

EN



ZIEL

DSC:

Power Series Neo

Alarmzentrale: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Module: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2955, HSM2108, PCL-422.

Kommunikationsmodule und Sender: LE2080(R), 3G2080(R), TL280LE(R), TL2803G, TL280(R)E, 3G2080 (mit Montageplatte)

Power-Serie

Alarm-Steuerungen: PC1616, PC1832, PC1864.

Module: PC5320, PC5100, PC5108, PC5200, PC5204, PC5400, PC5950, IT-100.

Kommunikationsmodule und Sender: 3G2060(R), TL2603G(R), TL260(R) (mit Montageplatte)

Power Series Pro

Alarmzentrale: HS3032, HS3128, HS3248.

Module: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400, 3G/LE9080 (direkt auf der Leiterplatte der Zentrale).

Die Dokumentation gibt an, welche Geräte in einem bestimmten Gehäuse installiert werden können. Sie legt nicht fest, wie viele verschiedene Geräte in einem Gehäuse installiert werden können. Die Anzahl der installierten Geräte hängt von deren Größe und Anordnung ab.

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße des Gehäuses	B=280, H=295, T=78+6 [±2 mm]
Außenabmessungen der Frontplatte	B _f =285, H _f =300 [±2 mm]
Empfohlene Batterie(n)	7 Ah / 12 V (SLA)
Netto-/Bruttogewicht	1,65 / 1,71 [kg]
Transformator	Nicht im Lieferumfang enthalten, Einbaumöglichkeit: AWT150
Betriebsbedingungen	-10 °C bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 %...90 %, ohne Kondensation
Material	Stahlblech DC01, Stärke 0,7 mm, Korrosionsschutz, Farbe RAL9003
Bestimmungsort	Innenbereich
Garantie	2 Jahre
Hinweise	Montagesatz PKAZ196, für Gehäuse konzipiert, enthält: Sicherung gegen unbefugtes Öffnen und Entfernen des Gehäuses, Erdungskabel, Schrauben, Möglichkeit zum Einbau eines Schlosses MR008 / MR027

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.