



## JA-165A Funk-Sirene

Die Sirene JA-165A eine Komponente des Systems JABLOTRON 100+. Sie dient zum Anzeigen eines Alarms im Außenbereich und als zusätzliche akustische Anzeige.

### Technische Angaben

<b>Stromversorgung</b>	Lithiumbatterie 3,6 V/13 Ah Typ BAT-100A (bis zu 2 Stück können eingesetzt werden) Bitte beachten sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten
<b>Stromverbrauch (Nennverbrauch /Maximaler Verbrauch)</b>	0,3/1000 mA
<b>Schwache Batterie</b>	≤ 2,8 V
<b>Lebensdauer der Batterie</b>	ca. 5 Jahre (Werkseinstellung)
<b>Funkfrequenz</b>	868,1 MHz, JABLOTRON Protokoll
<b>Funkreichweite</b>	ca. 300 m (freies Feld)
<b>Antenne</b>	interne Antenne mit der Anschlussmöglichkeit externer Antenne AN-868
<b>Piezoelektrische Sirene</b>	100 dB/m
<b>Abmessungen (mit Abdeckung)</b>	200 x 300 x 70 mm
<b>Sicherheitseinstufung</b>	Grad 2
<b>nach</b>	EN 50131-1, EN 50131-4
<b>Betriebsumgebung IV.</b>	Außenbereiche allgemein -20 bis +60 °C
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Konform mit</b>	ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
<b>Betriebsbedingungen</b>	ERC REC 70-03

