

Funk- Magnetkontakt mit zwei Universaleingängen - Anthrazit

Code: JA-150M-AN

Der JA-150M erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Er ermöglicht zwei grundlegende Reaktionen: Status- oder Impulsreaktion auf Öffnung. Der Melder verfügt über zwei Eingangsanschlüsse: IN1 und IN2.



Beschreibung des Produkts:

An diesen Anschlüssen können wahlweise festverdrahtete Öffnungsmelder, ein Wassermelder oder ein Rolladensensor angeschlossen werden.

Technische Informationen:

Stromversorgung	1 Stk. Alkalibatterie AA (LR6) 1,5 V/2400 mAh Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten
Typische Lebensdauer der Batterie	ca. 2 Jahre
Funkfrequenz	868,1 MHz, Jablotron Protokoll
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (direktes Sichtfeld)
Max. Kabellänge zwischen Eingang und Melder	3 m
Maximale Funkfrequenzleistung	10 mW
Abmessungen	109 x 24 x 22 mm
Klassifizierung	Stufe 2
nach	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Umgebung nach	EN 50131-1 II. Innenbereiche
Arbeitstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Erfüllt weiter	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 50950-1
Betriebsbedingungen	Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03